




荷兰[欧凯仕]专业音频系统




alcons c-series

—— 电影院系列




C-系列为数字
电影院带来整体的
解决方案。



CR1

- 频率响应
+/-3 dB: 45 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 36 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): 95 dB
- 灵敏度(标称): 97 dB*
- 额定阻抗: 4 ohms
- 最大功率 RMS/峰值: 450W (AES) / 1500W
- SPL 节目/峰值: 123.5 dB / 128.5 dB*
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 40° (标称)
- 系统: 三分频全音域
- 滤波: 被动分频
- LF 驱动单元: 1 x AW12.3ND 12", 带有导相孔
- MF 驱动单元: 1 x AM65ND 6.5", 带有导相孔
- HF 驱动单元: 1 x RBN401 4" 专业铝带驱动器
- 分频点: 300 Hz / 1200 Hz
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 1008 x 536 x 180mm
- 重量(近似值): 29.8kg (65.6 磅)


• 配合 ALC 功放的 SDP 系统均衡



CR2

- 频率响应
+/-3 dB: 41 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 32 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): LF 98 dB, MF/HF 98 dB
- 灵敏度(标称): LF 98 dB, MF/HF 98 dB
- 额定阻抗: LF 4 ohms, MF/HF 4 ohms
- 最大功率 RMS/峰值: LF 450W / 1500W
MF/HF 560W / 1600W
- SPL 节目/峰值: LF 124.5 dB / 130 dB
MF/HF 127 dB / 132 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 40° (标称)
- 系统: 三分频全音域
- 滤波: LF 主动分频, MF/HF 被动分频
- LF 驱动单元: 1 x AW15.3 15", 带有导相孔
- MF 驱动单元: 2 x AMB8 8"
- HF 驱动单元: 1 x RBN601 6" 专业铝带驱动器
- 分频点: 270 Hz / 1300 Hz
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 978 x 1036 x 250mm
- 重量(近似值): 62kg (136.7 磅)






CR3

- 频率响应
+/-3 dB: 43 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 32 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M)标称: 107 dB (200 Hz - 10000 Hz) (tri-amp)
- 额定阻抗: LF 4 ohms
MF 32 ohms
HF 8 ohms (tri-amp)
MF/HF 8 ohms (bi-amp)
- 推荐驱动: 最低配置 Sentinel3 功放, 每两个通道最多连接一只 CR3 (bi-amp)
- SPL 峰值: 131 dB (bi-amp), 136 dB (tri-amp) (Sentinel3 200 Hz - 10000 Hz)
135 dB (bi-amp), 139 dB (tri-amp) (Sentinel10 200 Hz - 10000 Hz)
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 40° (正常或依据屏幕衍射)
- 系统: 三分频全音域
- 滤波: LF 主动分频, MF/HF 被动分频或 LF, MF, HF 主动分频
- LF 驱动单元: 2 x AW15.4 15", 带有导相孔
- MF 驱动单元: 2 x AM65ND 6.5"
- HF 驱动单元: 2 x RBN401 4" 专业铝带驱动器
- 分频点: 250 Hz / 1000 Hz
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 1848 x 750 x 350mm
- CR3LF 重量(近似值): 40kg (88.2 磅)
- CR3MHF 重量(近似值): 26kg (57.3 磅)

CR4

- 频率响应
+/-3 dB: 43 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 32 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M)标称: LF 100 dB / 100 dB
MF 106 dB / 108 dB (tri-amp)
HF 104 dB / 106 dB (tri-amp)
- 额定阻抗: LF 4 ohms
MF 4 ohms (tri-amp)
HF 4 ohms (tri-amp)
MF/HF 4 ohms (bi-amp)
- 最大功率 RMS/峰值: LF 2000W / 8000W
MF 720W / 1600W
HF 150W / 2400W
- SPL 节目/峰值: LF 133 dB / 141 dB
MF 137 dB / 140 dB
HF 128 dB / 140 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 36° (下限至 250 Hz)
- 系统: 三分频全音域
- 滤波: LF 主动分频, MF/HF 被动分频
- LF 驱动单元: 2 x AW15.4 15", 带有导相孔
- MF 驱动单元: 4 x AM65ND 6.5"
- HF 驱动单元: 3 x RBN401 4" 专业铝带驱动器
- 分频点: 250 Hz / 1000 Hz
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 2366 x 750 x 350mm
- 重量(近似值): 105kg (231.5 磅)






CR5

- 频率响应
+/-3 dB: 43 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 32 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M) / 标称: LF 103 dB / 103 dB
MF 106 dB / 108 dB (tri-amp)
HF 104 dB / 106 dB (tri-amp)
- 额定阻抗: LF 4 + 4 ohms
MF 4 ohms (tri-amp)
HF 4 ohms (tri-amp)
MF/HF 4 ohms (bi-amp)
- 最大功率 RMS/峰值: LF 4000W / 16000W
MF 720W / 1600W
HF 150W / 2400W
- SPL 节目/峰值: LF 139 dB / 147 dB
MF 137 dB / 140 dB
HF 128 dB / 140 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 36° (下限至 250 Hz)
- 系统: 三分频全音域
- 滤波: LF 主动分频, MF/HF 被动分频或 LF, MF, HF 主动分频
- LF 驱动单元: 4 x AW15.4 15", 带有导相孔
- MF 驱动单元: 4 x AM65ND 6.5"
- HF 驱动单元: 3 x RBN401 4" 专业铝带驱动器
- 分频点: 250 Hz / 1000 Hz
- 连接器: 3 x Speakon NL4 输入
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 2366 x 1500 x 350mm
- 重量(近似值): 145kg (319 磅)


CRMS

- 频率响应
+/-3 dB: 45 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 38 Hz
- CRMS (顶部)频率响应
+/-3 dB: 125 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 68 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): 94 dB (系统) / 96 dB (标称)
额定阻抗: 8 ohms (CRMS 低频)
8 ohms (CRMS 顶部)
- 最大功率 RMS/峰值: LF 1000W / 7000W
MF/HF 280W / 800W
- SPL 节目/峰值: LF 127 dB / 135 dB
MF/HF 120 dB / 125 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 40° (标称)
- 系统: 三分频全音域
- 滤波: LF 主动分频, MF/HF 被动分频(bi-amp)
- LF 驱动单元: 1 x AW15.4ND 15", 带有导相孔
- MF 驱动单元: 1 x AMB8 8"
- HF 驱动单元: 1 x RBN401 4" 专业铝带驱动器
- 分频点: 150 Hz (主动分频) / 1200 Hz (被动分频)
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入/连接
- CRMS 低频尺寸(高 x 宽 x 深): 692 x 543 x 335mm
- CRMS 顶部尺寸(高 x 宽 x 深): 460 x 306 x 237mm
- CRMS 低频重量(近似值): 36.5kg (80.5 磅)
- CRMS 顶部重量(近似值): 13.5kg (29.8 磅)






荷兰[欧凯仕]专业音频系统



CSS3

- 频率响应
+/-3 dB: 72 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 47 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): 89 dB
- 额定阻抗: 16 ohms
- 推荐驱动: ALC2 功放的每通道可连接 8 只 CSS3 (2 ohms)
- SPL 峰值: 115 dB (ALC2)
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 60°
- 系统: 二频全音域
- 滤波: 被动分频
- LF 驱动单元: 1 x AMB65 6.5", 带有导相孔
- HF 驱动单元: 1 x AST1" 软顶球体
- 分频点: 3000 Hz
- 连接器: 1 x 弹簧端
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 319 x 248 x 202mm
- 重量(近似值): 5.2kg (11.5 磅)



CCS8

- 频率响应
+/-3 dB: 72 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 55 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): 96 dB
- 额定阻抗: 8 ohms
- 最大功率 RMS/峰值: 280W / 800W
- SPL 节目/峰值: 120 dB / 125 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° 锥形
- 系统: 二频全音域
- 滤波: 被动分频
- LF 驱动单元: 1 x AMB8, 带有导相孔
- HF 驱动单元: 1 x ACD1" 压缩驱动器(同轴安装)
- 分频点: 3000 Hz
- 连接器: 2 x 弹簧按钮
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 489 x 282 x 236/151mm
- 重量(近似值): 11kg (24.3 磅)




CRS8

- 频率响应
+/-3 dB: 74 Hz - 20000 Hz
+/-10 dB: 58 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): 94 dB
- 灵敏度(标称): 96 dB (200 Hz - 10 kHz)
- 额定阻抗: 8 ohms
- 推荐驱动: ALC2 功放的每通道可连接 4 只 CRS8 (2 ohms)
- SPL 峰值: 125 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): 90° x 40° (标称)
- 系统: 二频全音域
- 滤波: 被动分频
- LF 驱动单元: 1 x AMB8 8", 带有导相孔
- HF 驱动单元: 1 x BN401 4" 专业铝带驱动器
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入/连接
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 449 x 282 x 237mm
- 重量(近似值): 11.6kg (25.6 磅)



CB181SL

- 频率响应
+/-3 dB: 46 Hz - 150 Hz
+/-10 dB: 25 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): 98 dB
- 额定阻抗: 8 ohms
- 最大功率 RMS/峰值: 1000W (AES) / 6000W
- SPL 节目/峰值: 128 dB / 136 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): omni
- 系统: 超低频, 正推动
- LF 驱动单元: 1 x ALW18.4 18", 侧导相孔
- 分频点: 25 Hz 推荐值
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 1200 x 1000 x 275mm
- 重量(近似值): 72kg (159 磅)



CB362

- 频率响应
+/-3 dB: 46 Hz - 150 Hz
+/-10 dB: 22 Hz
- 灵敏度(SPL 1W/M): 101 dB
- 额定阻抗: 4 ohms
- 最大功率 RMS/峰值: 2000W (AES) / 12000W
- SPL 节目/峰值: 134 dB / 142 dB
- 覆盖角度(水平 x 垂直): omni
- 系统: 超低频, 正推动
- LF 驱动单元: 2 x AW18 18", 中央导相孔
- 分频点: 25 Hz 推荐值
- 连接器: 2 x Speakon NL4 输入
- 尺寸(高 x 宽 x 深): 1232 x 760 x 605mm
- 重量(近似值): 90kg (198.4 磅)

中国大陆及港、澳总代理:

广州东汇音视频系统工程有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

北京

电话: (010) 5869-2684

传真: (010) 5869-4682

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 2014